# ZTE MF 910快速指南

#### 使用前請先確認:

- 電腦請勿接上網路線

### 一, 如何安裝驅動及使用介面

- 1. 將SIM卡及電池放入MF910
- 3. 長按MF910螢幕右側上方電源鍵,直到MF910開機
- 4. 電腦會自啟動安裝(部分電腦如無自啟動,請手動點擊"我的 電腦"內的虛擬光碟安裝)
- 裝驅動程式)

# 即完成(請再

### 二. 如何修改無線連結密碼

- 將USB連接線插入電腦及MF910
- 2. 長按電源鍵開啓MF910
- MF910 Mobi...

4. 出現使用介面時,右上角可選擇語言



5. 點擊管理員登入(密碼爲admin)

6. 登入後選擇無線設定>安全模式





只需在密碼欄位填上密碼後按確定即可



- 按應用後請退出主頁,且MF910關機重開後,外部電腦如搜尋 到名稱爲MF910時將自動會有加密符號,請輸入當時設定的密
- 當設定完成後,以後每次都需要輸入WEP密碼登入!

## 三. 修改MF910名稱:

請至無線設定>網路名稱(SSID)

主SSID			
	網路名稱 (SSID) *	MF910_28EA90	
	廣播網路名稱 (SSID)	⊚ 啟用 ○ 停用	
	安全模式	WPA2(AES)-PSK	•
	空碼 *	•••••	
		□ 顯示密碼	
	最大連接數	1	•